



ÜBERLEGENE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Mit Zwischenladekapazität bis zu 300 %
Nennenergiedurchsatz pro Tag für einen
kontinuierlichen Mehrschichtbetrieb.



MAXIMALE KOMPATIBILITÄT

Das modulare Design passt
auf vorhandene Träger und
eine breite Palette von
Gabelstaplermodellen.



IOT AKTIVIERT

IoT-fähige Technologie stellt
sicher, dass Ihre Batterie für
die Zukunft gerüstet ist.



KLUGE INVESTITION

Branchenführende Effizienz
führt zur schnelleren
Amortisation.



BEWÄHRTE SICHERHEITSPLATTFORM

Robuste Batterie-
managementsteuerungen
und bewährte Funktionen
erfüllen höchste Standards.

NexSys[®] iON

BATTERIEN

ES GIBT LITHIUM-IONEN.
UND ES GIBT NEXSYS[®] ION.

Mit der fortschrittlichsten
Lithium-Ionen-Technologie (Li-Ion)
der Branche werden NexSys[®]
iON-Batterien nach den höchsten
Sicherheits-, Konstruktions- und
Fertigungsstandards hergestellt.

Nachhaltige Hochleistungszellchemie
und vollständig integrierte Batterie-
managementsteuerungen sorgen
für mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit
und eine längere Batterielebensdauer.

Wartungsfreie NexSys[®] iON-Batterien kombinieren außerdem hohe
Ladegeschwindigkeiten mit optimiertem Plug-and-Play-Zwischenladen,
so dass Unternehmen mehr Zeit für ihre Kerngeschäftstätigkeiten haben.



Spannung	Nennspannung	Modellnummer	Anz. Module	Nennleistung	Gleichwertige Kapazität	Max. Ladespannung	Max. Ladegeschwindigkeit:
V	V	Nr.	Nr.	kWh	Ah	A	C-Rate
24	25,76	24-L2-V1M-2,7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5,4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8,0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10,7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13,4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16,1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18,8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21,4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24,1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26,8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29,5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32,1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34,8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37,5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40,2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42,9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45,5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48,2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50,9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53,6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56,3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58,9	22	58,9	2288	640	0,28

Die endgültigen Batterien werden so konfiguriert, dass sie den Spezifikationen des Geräteherstellers entsprechen.
Für weitere Informationen über das spezifische Batteriegewicht Ihrer Geräte oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren EnerSys®-Vertreter.

Spannung	Nennspannung	Modellnummer	Anz. Module	Nennleistung	Gleichwertige Kapazität	Max. Ladespannung	Max. Ladegeschwindigkeit:
V	V	Nr.	Nr.	kWh	Ah	A	C-Rate
36	38,64	36-L2-V1M-4,0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8,0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12,1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16,1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20,1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24,1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28,1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32,1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36,2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40,2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44,2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48,2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52,2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56,3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60,3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64,3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68,3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72,3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76,4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80,4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84,4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88,4	22	88,4	2288	640	0,28

Die endgültigen Batterien werden so konfiguriert, dass sie den Spezifikationen des Geräteherstellers entsprechen.
Für weitere Informationen über das spezifische Batteriegewicht Ihrer Geräte oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren EnerSys®-Vertreter.

Spannung	Nennspannung	Modellnummer	Anz. Module	Nennleistung	Gleichwertige Kapazität	Max. Ladespannung	Max. Ladegeschwindigkeit:
V	V	Nr.	Nr.	kWh	Ah	A	C-Rate
48	51,52	48-L2-V1M-5,4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10,7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16,1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21,4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26,8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32,1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37,5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42,9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48,2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53,6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58,9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64,3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69,7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75,0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80,4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85,7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91,1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96,4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101,8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107,2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112,5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117,9	22	117,9	2288	640	0,28

Die endgültigen Batterien werden so konfiguriert, dass sie den Spezifikationen des Geräteherstellers entsprechen.
Für weitere Informationen über das spezifische Batteriegewicht Ihrer Geräte oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren EnerSys®-Vertreter.

Spannung	Nennspannung	Modellnummer	Anz. Module	Nennleistung	Gleichwertige Kapazität	Max. Ladespannung	Max. Ladegeschwindigkeit:
V	V	Nr.	Nr.	kWh	Ah	A	C-Rate
80	83,72	80-L2-V1M-8,7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17,4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26,1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34,8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43,5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52,2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60,9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69,7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78,4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87,1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95,8	11	95,8	1144	640	0,56

Die endgültigen Batterien werden so konfiguriert, dass sie den Spezifikationen des Geräteherstellers entsprechen.
Für weitere Informationen über das spezifische Batteriegewicht Ihrer Geräte oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren EnerSys®-Vertreter.



Hauptsitz
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Schweiz
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapur 639518
+65 6558 7333