



Avec charge partielle jusqu'à 300 % de rendement énergétique nominal par jour pour une exploitation continue à plusieurs équipes.



COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Le design modulaire s'adapte aux plateaux existants et à la plus large gamme de modèles de chariots élévateurs.



IOT ACTIVÉ

La technologie IoT garantit que votre batterie est prête pour l'avenir.



INVESTISSEMENT PLUS INTELLIGENT

Une efficacité de pointe accélère le retour sur investissement.



PLATEFORME DE SÉCURITÉ ÉPROUVÉE

Des commandes de gestion de batterie robustes et des fonctionnalités éprouvées répondent aux normes les plus strictes.

NexSys[®] iON

BATTERIES

IL Y A LE LITHIUM-ION,
ET IL Y A NEXSYS[®] iON.

Équipées de la technologie lithium-ion (Li-ion) la plus avancée du secteur, les batteries NexSys[®] iON sont construites selon les normes de sécurité, de conception et de fabrication les plus strictes.

Les performances élevées et durables des éléments ainsi que les systèmes de gestion entièrement intégrés aux batteries contribuent à optimiser la sécurité, la fiabilité et la durée de vie de ces dernières.

Les batteries NexSys[®] iON, qui ne nécessitent aucun entretien, allient également des régimes de charge rapides et des possibilités de charge partielle plug-and-play optimisées afin que l'exploitation puisse consacrer davantage de temps à ses activités principales.



Tension	Tension nominale	Numéro de modèle	N° de modules	Puissance nominale	Capacité équivalente	Courant de recharge max	Coefficient de charge max
V	V	N°	N°	KWh	Ah	A	Régime C
24	25,76	24-L2-V1M-2,7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5,4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8,0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10,7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13,4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16,1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18,8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21,4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24,1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26,8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29,5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32,1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34,8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37,5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40,2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42,9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45,5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48,2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50,9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53,6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56,3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58,9	22	58,9	2288	640	0,28

Les batteries finales sont configurées de sorte à être conformes aux spécifications du fabricant de l'équipement.
 Pour plus d'informations sur le poids spécifique de la batterie de votre équipement ou d'autres exigences, veuillez consulter votre représentant EnerSys®.

Tension	Tension nominale	Numéro de modèle	N° de modules	Puissance nominale	Capacité équivalente	Courant de recharge max	Coefficient de charge max
V	V	N°	N°	KWh	Ah	A	Régime C
36	38,64	36-L2-V1M-4,0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8,0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12,1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16,1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20,1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24,1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28,1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32,1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36,2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40,2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44,2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48,2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52,2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56,3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60,3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64,3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68,3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72,3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76,4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80,4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84,4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88,4	22	88,4	2288	640	0,28

Les batteries finales sont configurées de sorte à être conformes aux spécifications du fabricant de l'équipement.
 Pour plus d'informations sur le poids spécifique de la batterie de votre équipement ou d'autres exigences, veuillez consulter votre représentant EnerSys®.

Tension	Tension nominale	Numéro de modèle	N° de modules	Puissance nominale	Capacité équivalente	Courant de recharge max	Coefficient de charge max
V	V	N°	N°	KWh	Ah	A	Régime C
48	51,52	48-L2-V1M-5,4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10,7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16,1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21,4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26,8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32,1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L1-72-37,8	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42,9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48,2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53,6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58,9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64,3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69,7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75,0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80,4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85,7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91,1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96,4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101,8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107,2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112,5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117,9	22	117,9	2288	640	0,28

Les batteries finales sont configurées de sorte à être conformes aux spécifications du fabricant de l'équipement.
 Pour plus d'informations sur le poids spécifique de la batterie de votre équipement ou d'autres exigences, veuillez consulter votre représentant EnerSys®.

Tension	Tension nominale	Numéro de modèle	N° de modules	Puissance nominale	Capacité équivalente	Courant de recharge max	Coefficient de charge max
V	V	N°	N°	KWh	Ah	A	Régime C
80	83,72	80-L2-V1M-8,7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17,4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26,1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34,8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43,5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52,2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60,9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69,7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78,4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87,1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95,8	11	95,8	1144	640	0,56

Les batteries finales sont configurées de sorte à être conformes aux spécifications du fabricant de l'équipement.
Pour plus d'informations sur le poids spécifique de la batterie de votre équipement ou d'autres exigences, veuillez consulter votre représentant EnerSys®.



Siège mondial
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
États-Unis
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zoug, Suisse
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
85, Tuas Avenue 1,
Singapour 639518
+65 6558 7333