



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Do 300% znamionowej wydajności energetycznej dziennie z ładowaniem dorywczym w przypadku ciągłej pracy wielozmianowej.



MAKSYMALNA KOMPATYBILNOŚĆ

Modułowa konstrukcja pasuje do istniejących skrzyń baterii i najszerzej gamy modeli wózków widłowych.



OBSŁUGA IOT

Technologia IoT zapewnia, że Twój akumulator jest gotowy na przyszłość.



INTELENTNIEJSZA INWESTYCJA

Wiodąca w branży wydajność przyspiesza zwrot z inwestycji.



SPRAWDZONA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA

Solidne elementy sterujące akumulatorem i sprawdzone funkcje spełniają najbardziej rygorystyczne normy.

NexSys® iON

AKUMULATORY

SĄ AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
I SĄ AKUMULATORY NEXSYS® ION.

Akumulatory NexSys® iON, wyposażone w najbardziej zaawansowaną technologię litowo-jonową (Li-ion) w branży, zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa, konstrukcji i produkcji.

Zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i wysokowydajna chemia ogniwi oraz w pełni zintegrowane sterowanie akumulatorem zapewniają większe bezpieczeństwo, niezawodność i żywotność akumulatora.

Bezobsługowe akumulatory NexSys® iON łączą również szybkie ładowanie ze zoptymalizowanym podładowywaniem typu plug-and-play, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na swoją podstawową działalność.



Napięcie	Napięcie znamionowe	Numer modelu	Liczba modułów	Moc znamionowa	Równoważna pojemność	Maks. prąd ładowania	Maks. szybkość ładowania
V	V	#	#	kWh	Ah	A	Wskaźnik C
24	25,76	24-L2-V1M-2,7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5,4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8,0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10,7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13,4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16,1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18,8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21,4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24,1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26,8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29,5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32,1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34,8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37,5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40,2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42,9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45,5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48,2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50,9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53,6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56,3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58,9	22	58,9	2288	640	0,28

Ostateczne akumulatory są konfigurowane zgodnie ze specyfikacjami producenta sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat masy konkretnego akumulatora lub pozostałych wymagań, należy skontaktować się z przedstawicielem EnerSys®.

Napięcie	Napięcie znamionowe	Numer modelu	Liczba modułów	Moc znamionowa	Równoważna pojemność	Maks. prąd ładowania	Maks. szybkość ładowania
V	V	#	#	kWh	Ah	A	Wskaźnik C
36	38,64	36-L2-V1M-4,0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8,0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12,1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16,1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20,1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24,1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28,1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32,1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36,2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40,2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44,2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48,2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52,2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56,3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60,3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64,3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68,3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72,3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76,4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80,4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84,4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88,4	22	88,4	2288	640	0,28

Ostateczne akumulatory są konfigurowane zgodnie ze specyfikacjami producenta sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat masy konkretnego akumulatora lub pozostałych wymagań, należy skontaktować się z przedstawicielem EnerSys®.

Napięcie	Napięcie znamionowe	Numer modelu	Liczba modułów	Moc znamionowa	Równoważna pojemność	Maks. prąd ładowania	Maks. szybkość ładowania
V	V	#	#	kWh	Ah	A	Wskaźnik C
48	51,52	48-L2-V1M-5,4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10,7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16,1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21,4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26,8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32,1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37,5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42,9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48,2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53,6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58,9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64,3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69,7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75,0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80,4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85,7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91,1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96,4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101,8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107,2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112,5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117,9	22	117,9	2288	640	0,28

Ostateczne akumulatory są konfigurowane zgodnie ze specyfikacjami producenta sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat masy konkretnego akumulatora lub pozostałych wymagań, należy skontaktować się z przedstawicielem EnerSys®.

Napięcie	Napięcie znamionowe	Numer modelu	Liczba modułów	Moc znamionowa	Równoważna pojemność	Maks. prąd ładowania	Maks. szybkość ładowania
V	V	#	#	kWh	Ah	A	Wskaźnik C
80	83,72	80-L2-V1M-8,7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17,4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26,1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34,8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43,5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52,2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60,9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69,7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78,4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87,1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95,8	11	95,8	1144	640	0,56

Ostateczne akumulatory są konfigurowane zgodnie ze specyfikacjami producenta sprzętu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat masy konkretnego akumulatora lub pozostałych wymagań, należy skontaktować się z przedstawicielem EnerSys®.



Siedziba główna
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Szwajcaria
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapur 639518
+65 6558 7333