



ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Med pausladdning upp till 300 %
nominell energigenomströmning per
dag för kontinuerlig flerskiftsdrift.



MAXIMAL KOMPATIBILITET

Modulär design som passar
befintliga tråg och det bredaste
utbudet av gaffeltrucksmodeller.



IoT- AKTIVERAD

IoT-aktiverad teknik
säkerställer att ditt batteri
är redo för framtiden.



SMARTARE INVESTERING

Branschledande effektivitet
ger snabbare återbetalning.



BEPRÖVAD SÄKERHETSPLATTFORM

Robusta batteristyrnings-
kontroller och beprövade
funktioner uppfyller de
strängaste standarderna.

NexSys® iON

BATTERIER

DET FINNS LITIJONBATTERIER
OCH SÅ FINNS DET NEXSYS® ION.

NexSys® iON-batterierna är
utrustade med branschens
mest avancerade litiumjonteknik
(Li-ion) och är byggda enligt
högsta standarder för säkerhet,
design och tillverkning.

Hållbar högprestandacellkemi
och fullt integrerade batteristyrnings-
kontroller bidrar till ökad säkerhet,
tillförlitlighet och batterilivslängd.

Underhållsfria NexSys® iON-batterier
kombinerar även snabb laddning med optimering för pausladdning utan
omstart så att operatörerna kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.



Spänning	Nominell spänning	Modellnummer	Antal moduler	Nominell energi	Motsvarande kapacitet	Max. laddningsström	Max. laddningshastighet
V	V	Nr	Nr	kWh	Ah	A	C-tal
24	25,76	24-L2-V1M-2,7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5,4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8,0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10,7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13,4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16,1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18,8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21,4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24,1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26,8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29,5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32,1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34,8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37,5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40,2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42,9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45,5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48,2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50,9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53,6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56,3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58,9	22	58,9	2288	640	0,28

Batterier i slutledet konfigureras för att uppfylla utrustningstillverkarens specifikationer.
För mer information om utrustningens specifika batterivikt eller andra krav, kontakta din EnerSys®-representant.

Spänning	Nominell spänning	Modellnummer	Antal moduler	Nominell energi	Motsvarande kapacitet	Max. laddningsström	Max. laddningshastighet
V	V	Nr	Nr	kWh	Ah	A	C-tal
36	38,64	36-L2-V1M-4,0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8,0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12,1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16,1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20,1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24,1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28,1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32,1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36,2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40,2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44,2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48,2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52,2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56,3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60,3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64,3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68,3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72,3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76,4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80,4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84,4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88,4	22	88,4	2288	640	0,28

Batterier i slutledet konfigureras för att uppfylla utrustningstillverkarens specifikationer.
För mer information om utrustningens specifika batterivikt eller andra krav, kontakta din EnerSys®-representant.

Spänning	Nominell spänning	Modellnummer	Antal moduler	Nominell energi	Motsvarande kapacitet	Max. laddningsström	Max. laddningshastighet
V	V	Nr	Nr	kWh	Ah	A	C-tal
48	51,52	48-L2-V1M-5,4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10,7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16,1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21,4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26,8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32,1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37,5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42,9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48,2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53,6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58,9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64,3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69,7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75,0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80,4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85,7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91,1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96,4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101,8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107,2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112,5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117,9	22	117,9	2288	640	0,28

Batterier i slutledet konfigureras för att uppfylla utrustningstillverkarens specifikationer.
För mer information om utrustningens specifika batterivikt eller andra krav, kontakta din EnerSys®-representant.

Spänning	Nominell spänning	Modellnummer	Antal moduler	Nominell energi	Motsvarande kapacitet	Max. laddningsström	Max. laddningshastighet
V	V	Nr	Nr	kWh	Ah	A	C-tal
80	83,72	80-L2-V1M-8,7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17,4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26,1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34,8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43,5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52,2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60,9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69,7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78,4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87,1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95,8	11	95,8	1144	640	0,56

Batterier i slutledet konfigureras för att uppfylla utrustningstillverkarens specifikationer.
För mer information om utrustningens specifika batterivikt eller andra krav, kontakta din EnerSys®-representant.



World Headquarters
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Schweiz
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333