



## KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY

Alkalmi töltéssel akár napi 300%-os  
névleges energiaátbocsátással a folyamatos  
többműszakos üzemeltetéshez.



## MAXIMÁLIS KOMPATIBILITÁS

A moduláris kialakítás  
illeszkedik a meglévő tálcákhoz  
és a targoncamodellek  
legszélesebb választékához.



## IOT ENGEDÉLYEZVE

Az IoT-kompatibilis  
technológia biztosítja,  
hogy akkumulátora készen  
álljon a jövő kihívásaira.



## INTELLIGENSEBB BEFEKTETÉS

Az iparágvezető  
hatékonyság gyorsabb  
megtérülést eredményez.



## BIZTONSÁGI PLATFORM, AMELY MÁR BIZONYÍTOTT

A masszív akkumulátorkezelő  
vezérlők és a jól bevált  
funkciók megfelelnek a  
legszigorúbb szabványoknak.

# NexSys® iON

## AKKUMULÁTOROK

VAN A LÍTIUMION,  
ÉS VAN A NEXSYS® ION.

Az iparág legfejlettebb lítiumion  
(Li ion) technológiájával rendelkező  
NexSys® iON akkumulátorok  
a legmagasabb biztonsági,  
tervezési és gyártási szabványoknak  
megfelelően készülnek.

A fenntartható, nagy teljesítményű  
cellakémia és a teljesen integrált  
akkumulátorkezelő vezérlők nagyobb  
biztonságot, megbízhatóságot és  
akkumulátor-élettartamot tesznek lehetővé.

A karbantartást nem igénylő NexSys® iON akkumulátorok a gyors újratöltési  
sebességet az optimalizált, plug-and-play alkalmi jellegű töltéssel is kombinálják,  
így a műveletek több időt fordíthatnak az alapvető üzleti tevékenységeikre.



| Feszültség | Névleges feszültség | Modellszám      | A modulok száma | Névleges energia | Egyenértékű kapacitás | Max. töltőáram | Max. töltési sebesség |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| V          | V                   | Sz.             | Sz.             | kWh              | Ah                    | A              | C-ráta                |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V1M-2,7   | 1               | 2,7              | 104                   | 104            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V2M-5,4   | 2               | 5,4              | 208                   | 208            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V3M-8,0   | 3               | 8,0              | 312                   | 312            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V4M-10,7  | 4               | 10,7             | 416                   | 416            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V5M-13,4  | 5               | 13,4             | 520                   | 520            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V6M-16,1  | 6               | 16,1             | 624                   | 624            | 1,00                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V7M-18,8  | 7               | 18,8             | 728                   | 640            | 0,88                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V8M-21,4  | 8               | 21,4             | 832                   | 640            | 0,77                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V9M-24,1  | 9               | 24,1             | 936                   | 640            | 0,68                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V10M-26,8 | 10              | 26,8             | 1040                  | 640            | 0,62                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V11M-29,5 | 11              | 29,5             | 1144                  | 640            | 0,56                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V12M-32,1 | 12              | 32,1             | 1248                  | 640            | 0,51                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V13M-34,8 | 13              | 34,8             | 1352                  | 640            | 0,47                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V14M-37,5 | 14              | 37,5             | 1456                  | 640            | 0,44                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V15M-40,2 | 15              | 40,2             | 1560                  | 640            | 0,41                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V16M-42,9 | 16              | 42,9             | 1664                  | 640            | 0,38                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V17M-45,5 | 17              | 45,5             | 1768                  | 640            | 0,36                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V18M-48,2 | 18              | 48,2             | 1872                  | 640            | 0,34                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V19M-50,9 | 19              | 50,9             | 1976                  | 640            | 0,32                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V20M-53,6 | 20              | 53,6             | 2080                  | 640            | 0,31                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V21M-56,3 | 21              | 56,3             | 2184                  | 640            | 0,29                  |
| 24         | 25,76               | 24-L2-V22M-58,9 | 22              | 58,9             | 2288                  | 640            | 0,28                  |

A végső akkumulátorokat úgy konfigurálják, hogy megfeleljenek a berendezés gyártói specifikációinak.

A berendezés specifikus akkumulátortömegével vagy egyéb követelményeivel kapcsolatos további információkért forduljon az EnerSys® helyi képviselőjéhez.

| Feszültség | Névleges feszültség | Modellszám      | A modulok száma | Névleges energia | Egyenértékű kapacitás | Max. töltőáram | Max. töltési sebesség |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| V          | V                   | Sz.             | Sz.             | kWh              | Ah                    | A              | C-ráta                |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V1M-4,0   | 1               | 4,0              | 104                   | 104            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V2M-8,0   | 2               | 8,0              | 208                   | 208            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V3M-12,1  | 3               | 12,1             | 312                   | 312            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V4M-16,1  | 4               | 16,1             | 416                   | 416            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V5M-20,1  | 5               | 20,1             | 520                   | 520            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V6M-24,1  | 6               | 24,1             | 624                   | 624            | 1,00                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V7M-28,1  | 7               | 28,1             | 728                   | 640            | 0,88                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V8M-32,1  | 8               | 32,1             | 832                   | 640            | 0,77                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V9M-36,2  | 9               | 36,2             | 936                   | 640            | 0,68                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V10M-40,2 | 10              | 40,2             | 1040                  | 640            | 0,62                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V11M-44,2 | 11              | 44,2             | 1144                  | 640            | 0,56                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V12M-48,2 | 12              | 48,2             | 1248                  | 640            | 0,51                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V13M-52,2 | 13              | 52,2             | 1352                  | 640            | 0,47                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V14M-56,3 | 14              | 56,3             | 1456                  | 640            | 0,44                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V15M-60,3 | 15              | 60,3             | 1560                  | 640            | 0,41                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V16M-64,3 | 16              | 64,3             | 1664                  | 640            | 0,38                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V17M-68,3 | 17              | 68,3             | 1768                  | 640            | 0,36                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V18M-72,3 | 18              | 72,3             | 1872                  | 640            | 0,34                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V19M-76,4 | 19              | 76,4             | 1976                  | 640            | 0,32                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V20M-80,4 | 20              | 80,4             | 2080                  | 640            | 0,31                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V21M-84,4 | 21              | 84,4             | 2184                  | 640            | 0,29                  |
| 36         | 38,64               | 36-L2-V22M-88,4 | 22              | 88,4             | 2288                  | 640            | 0,28                  |

A végső akkumulátorokat úgy konfigurálják, hogy megfeleljenek a berendezés gyártói specifikációinak.

A berendezés specifikus akkumulátortömegével vagy egyéb követelményeivel kapcsolatos további információkért forduljon az EnerSys® helyi képviselőjéhez.

| Feszültség | Névleges feszültség | Modellszám       | A modulok száma | Névleges energia | Egyenértékű kapacitás | Max. töltőáram | Max. töltési sebesség |
|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| V          | V                   | Sz.              | Sz.             | kWh              | Ah                    | A              | C-ráta                |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V1M-5,4    | 1               | 5,4              | 104                   | 104            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V2M-10,7   | 2               | 10,7             | 208                   | 208            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V3M-16,1   | 3               | 16,1             | 312                   | 312            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V4M-21,4   | 4               | 21,4             | 416                   | 416            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V5M-26,8   | 5               | 26,8             | 520                   | 520            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V6M-32,1   | 6               | 32,1             | 624                   | 624            | 1,00                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V7M-37,5   | 7               | 37,5             | 728                   | 640            | 0,88                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V8M-42,9   | 8               | 42,9             | 832                   | 640            | 0,77                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V9M-48,2   | 9               | 48,2             | 936                   | 640            | 0,68                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V10M-53,6  | 10              | 53,6             | 1040                  | 640            | 0,62                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V11M-58,9  | 11              | 58,9             | 1144                  | 640            | 0,56                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V12M-64,3  | 12              | 64,3             | 1248                  | 640            | 0,51                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V13M-69,7  | 13              | 69,7             | 1352                  | 640            | 0,47                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V14M-75,0  | 14              | 75,0             | 1456                  | 640            | 0,44                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V15M-80,4  | 15              | 80,4             | 1560                  | 640            | 0,41                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V16M-85,7  | 16              | 85,7             | 1664                  | 640            | 0,38                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V17M-91,1  | 17              | 91,1             | 1768                  | 640            | 0,36                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V18M-96,4  | 18              | 96,4             | 1872                  | 640            | 0,34                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V19M-101,8 | 19              | 101,8            | 1976                  | 640            | 0,32                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V20M-107,2 | 20              | 107,2            | 2080                  | 640            | 0,31                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V21M-112,5 | 21              | 112,5            | 2184                  | 640            | 0,29                  |
| 48         | 51,52               | 48-L2-V22M-117,9 | 22              | 117,9            | 2288                  | 640            | 0,28                  |

A végső akkumulátorokat úgy konfigurálják, hogy megfeleljenek a berendezés gyártói specifikációinak.

A berendezés specifikus akkumulátortömegével vagy egyéb követelményeivel kapcsolatos további információkért forduljon az EnerSys® helyi képviselőjéhez.

| Feszültség | Névleges feszültség | Modellszám      | A modulok száma | Névleges energia | Egyenértékű kapacitás | Max. töltőáram | Max. töltési sebesség |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| V          | V                   | Sz.             | Sz.             | kWh              | Ah                    | A              | C-ráta                |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V1M-8,7   | 1               | 8,7              | 104                   | 104            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V2M-17,4  | 2               | 17,4             | 208                   | 208            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V3M-26,1  | 3               | 26,1             | 312                   | 312            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V4M-34,8  | 4               | 34,8             | 416                   | 416            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V5M-43,5  | 5               | 43,5             | 520                   | 520            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V6M-52,2  | 6               | 52,2             | 624                   | 624            | 1,00                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V7M-60,9  | 7               | 60,9             | 728                   | 640            | 0,88                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V8M-69,7  | 8               | 69,7             | 832                   | 640            | 0,77                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V9M-78,4  | 9               | 78,4             | 936                   | 640            | 0,68                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V10M-87,1 | 10              | 87,1             | 1040                  | 640            | 0,62                  |
| 80         | 83,72               | 80-L2-V11M-95,8 | 11              | 95,8             | 1144                  | 640            | 0,56                  |

A végső akkumulátorokat úgy konfigurálják, hogy megfeleljenek a berendezés gyártói specifikációinak.  
A berendezés specifikus akkumulátortömegével vagy egyéb követelményeivel kapcsolatos további információkért forduljon az EnerSys® helyi képviselőjéhez.



**Globális Központ**  
2366 Bernville Road  
Reading, PA 19605  
USA  
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

**EnerSys EMEA**  
EH Europe GmbH  
Baarerstrasse 18  
6300 Zug, Svájc  
+41 44 215 74 10

**EnerSys APAC**  
85, Tuas Avenue 1,  
Szingapúr 639518  
+65 6558 7333