



PRESTAZIONE SUPERIORE

Con biberonaggio fino al 300% di resa energetica nominale al giorno per operazioni continue su più turni.



MASSIMA COMPATIBILITÀ

Il design modulare si adatta ai vassoi esistenti e alla più ampia gamma di modelli di carrelli elevatori.



ABILITATE ALLO IOT

La tecnologia IoT garantisce che la batteria sia all'avanguardia.



INVESTIMENTO PIÙ INTELLIGENTE

L'efficienza leader nel settore garantisce un ritorno più rapido dell'investimento.



PIATTAFORMA DI SICUREZZA COMPROVATA

I robusti controlli di gestione della batteria e le funzioni collaudate nel tempo soddisfano gli standard più rigorosi.

NexSys[®] iON

BATTERIE

CI SONO GLI IONI DI LITIO,
POI C'È NEXSYS® ION.

Dotate della più avanzata tecnologia agli ioni di litio (Li-ion) del settore, le batterie NexSys® iON sono realizzate secondo i più elevati standard di sicurezza, progettazione e produzione.

La chimica sostenibile delle celle ad alte prestazioni e i controlli di gestione della batteria completamente integrati garantiscono maggiore sicurezza, affidabilità e durata della batteria.

Le batterie NexSys® iON, esenti da manutenzione, combinano tassi di ricarica rapidissimi con biberonaggio plug-and-play ottimizzato, in modo che sia possibile dedicare più tempo alle attività principali.



Tensione	Tensione nominale	Numero modello	N° moduli	Energia nominale	Capacità equivalente	Corrente di carica massima	Velocità di carica massima
V	V	N.	N.	kWh	Ah	A	Tasso C
24	25,76	24-L2-V1M-2,7	1	2,7	104	104	1,00
24	25,76	24-L2-V2M-5,4	2	5,4	208	208	1,00
24	25,76	24-L2-V3M-8,0	3	8,0	312	312	1,00
24	25,76	24-L2-V4M-10,7	4	10,7	416	416	1,00
24	25,76	24-L2-V5M-13,4	5	13,4	520	520	1,00
24	25,76	24-L2-V6M-16,1	6	16,1	624	624	1,00
24	25,76	24-L2-V7M-18,8	7	18,8	728	640	0,88
24	25,76	24-L2-V8M-21,4	8	21,4	832	640	0,77
24	25,76	24-L2-V9M-24,1	9	24,1	936	640	0,68
24	25,76	24-L2-V10M-26,8	10	26,8	1040	640	0,62
24	25,76	24-L2-V11M-29,5	11	29,5	1144	640	0,56
24	25,76	24-L2-V12M-32,1	12	32,1	1248	640	0,51
24	25,76	24-L2-V13M-34,8	13	34,8	1352	640	0,47
24	25,76	24-L2-V14M-37,5	14	37,5	1456	640	0,44
24	25,76	24-L2-V15M-40,2	15	40,2	1560	640	0,41
24	25,76	24-L2-V16M-42,9	16	42,9	1664	640	0,38
24	25,76	24-L2-V17M-45,5	17	45,5	1768	640	0,36
24	25,76	24-L2-V18M-48,2	18	48,2	1872	640	0,34
24	25,76	24-L2-V19M-50,9	19	50,9	1976	640	0,32
24	25,76	24-L2-V20M-53,6	20	53,6	2080	640	0,31
24	25,76	24-L2-V21M-56,3	21	56,3	2184	640	0,29
24	25,76	24-L2-V22M-58,9	22	58,9	2288	640	0,28

Le batterie finali sono configurate in base alle specifiche del produttore dell'attrezzatura.

Per ulteriori informazioni sul peso specifico della batteria dell'attrezzatura o su altri requisiti, consultare il rappresentante EnerSys®.

Tensione	Tensione nominale	Numero modello	N° moduli	Energia nominale	Capacità equivalente	Corrente di carica massima	Velocità di carica massima
V	V	N.	N.	kWh	Ah	A	Tasso C
36	38,64	36-L2-V1M-4,0	1	4,0	104	104	1,00
36	38,64	36-L2-V2M-8,0	2	8,0	208	208	1,00
36	38,64	36-L2-V3M-12,1	3	12,1	312	312	1,00
36	38,64	36-L2-V4M-16,1	4	16,1	416	416	1,00
36	38,64	36-L2-V5M-20,1	5	20,1	520	520	1,00
36	38,64	36-L2-V6M-24,1	6	24,1	624	624	1,00
36	38,64	36-L2-V7M-28,1	7	28,1	728	640	0,88
36	38,64	36-L2-V8M-32,1	8	32,1	832	640	0,77
36	38,64	36-L2-V9M-36,2	9	36,2	936	640	0,68
36	38,64	36-L2-V10M-40,2	10	40,2	1040	640	0,62
36	38,64	36-L2-V11M-44,2	11	44,2	1144	640	0,56
36	38,64	36-L2-V12M-48,2	12	48,2	1248	640	0,51
36	38,64	36-L2-V13M-52,2	13	52,2	1352	640	0,47
36	38,64	36-L2-V14M-56,3	14	56,3	1456	640	0,44
36	38,64	36-L2-V15M-60,3	15	60,3	1560	640	0,41
36	38,64	36-L2-V16M-64,3	16	64,3	1664	640	0,38
36	38,64	36-L2-V17M-68,3	17	68,3	1768	640	0,36
36	38,64	36-L2-V18M-72,3	18	72,3	1872	640	0,34
36	38,64	36-L2-V19M-76,4	19	76,4	1976	640	0,32
36	38,64	36-L2-V20M-80,4	20	80,4	2080	640	0,31
36	38,64	36-L2-V21M-84,4	21	84,4	2184	640	0,29
36	38,64	36-L2-V22M-88,4	22	88,4	2288	640	0,28

Le batterie finali sono configurate in base alle specifiche del produttore dell'attrezzatura.

Per ulteriori informazioni sul peso specifico della batteria dell'attrezzatura o su altri requisiti, consultare il rappresentante EnerSys®.

Tensione	Tensione nominale	Numero modello	N° moduli	Energia nominale	Capacità equivalente	Corrente di carica massima	Velocità di carica massima
V	V	N.	N.	kWh	Ah	A	Tasso C
48	51,52	48-L2-V1M-5,4	1	5,4	104	104	1,00
48	51,52	48-L2-V2M-10,7	2	10,7	208	208	1,00
48	51,52	48-L2-V3M-16,1	3	16,1	312	312	1,00
48	51,52	48-L2-V4M-21,4	4	21,4	416	416	1,00
48	51,52	48-L2-V5M-26,8	5	26,8	520	520	1,00
48	51,52	48-L2-V6M-32,1	6	32,1	624	624	1,00
48	51,52	48-L2-V7M-37,5	7	37,5	728	640	0,88
48	51,52	48-L2-V8M-42,9	8	42,9	832	640	0,77
48	51,52	48-L2-V9M-48,2	9	48,2	936	640	0,68
48	51,52	48-L2-V10M-53,6	10	53,6	1040	640	0,62
48	51,52	48-L2-V11M-58,9	11	58,9	1144	640	0,56
48	51,52	48-L2-V12M-64,3	12	64,3	1248	640	0,51
48	51,52	48-L2-V13M-69,7	13	69,7	1352	640	0,47
48	51,52	48-L2-V14M-75,0	14	75,0	1456	640	0,44
48	51,52	48-L2-V15M-80,4	15	80,4	1560	640	0,41
48	51,52	48-L2-V16M-85,7	16	85,7	1664	640	0,38
48	51,52	48-L2-V17M-91,1	17	91,1	1768	640	0,36
48	51,52	48-L2-V18M-96,4	18	96,4	1872	640	0,34
48	51,52	48-L2-V19M-101,8	19	101,8	1976	640	0,32
48	51,52	48-L2-V20M-107,2	20	107,2	2080	640	0,31
48	51,52	48-L2-V21M-112,5	21	112,5	2184	640	0,29
48	51,52	48-L2-V22M-117,9	22	117,9	2288	640	0,28

Le batterie finali sono configurate in base alle specifiche del produttore dell'attrezzatura.

Per ulteriori informazioni sul peso specifico della batteria dell'attrezzatura o su altri requisiti, consultare il rappresentante EnerSys®.

Tensione	Tensione nominale	Numero modello	N° moduli	Energia nominale	Capacità equivalente	Corrente di carica massima	Velocità di carica massima
V	V	N.	N.	kWh	Ah	A	Tasso C
80	83,72	80-L2-V1M-8,7	1	8,7	104	104	1,00
80	83,72	80-L2-V2M-17,4	2	17,4	208	208	1,00
80	83,72	80-L2-V3M-26,1	3	26,1	312	312	1,00
80	83,72	80-L2-V4M-34,8	4	34,8	416	416	1,00
80	83,72	80-L2-V5M-43,5	5	43,5	520	520	1,00
80	83,72	80-L2-V6M-52,2	6	52,2	624	624	1,00
80	83,72	80-L2-V7M-60,9	7	60,9	728	640	0,88
80	83,72	80-L2-V8M-69,7	8	69,7	832	640	0,77
80	83,72	80-L2-V9M-78,4	9	78,4	936	640	0,68
80	83,72	80-L2-V10M-87,1	10	87,1	1040	640	0,62
80	83,72	80-L2-V11M-95,8	11	95,8	1144	640	0,56

Le batterie finali sono configurate in base alle specifiche del produttore dell'attrezzatura.
Per ulteriori informazioni sul peso specifico della batteria dell'attrezzatura o su altri requisiti, consultare il rappresentante EnerSys®.



Sede centrale mondiale
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
Stati Uniti
+1-610-208-1991/+1-800-538-3627

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug, Svizzera
+41 44 215 74 10

EnerSys APAC
No. 85, Tuas
Avenue 1,
Singapore 639518
+65 6558 7333